HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT EC7000 AVR

EC7000-AVR

Cene sa PDV-om: 2.623,00 €



6 kW s motorom Honda GX390

Powered by Honda EC7000 AVR spaja benzinski motor Honda GX390 i alternator Sincro EK2LAT. Na jednofaznom izlazu od 230 V dostupno je 6 kW nazivne snage. Izvedba AVR automatski reguliše izlazni napon. Motor pokrećete užetom.

Glavne prednosti

- **AVR automatski reguliše napon.** Automatski regulator AVR prilagođava pobudu alternatora i time smanjuje promjene izlaznog napona pri različitim opterećenjima. AVR ne povećava raspoloživu snagu agregata.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX390 i alternator Sincro EK2LAT postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovnim pregledima.
- **Motor Honda GX390 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GX390 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu zahtijevati više snage nego tokom uobičajenog rada.
- **Šta znači Powered by Honda.** To je agregat drugog proizvođača s ugrađenim motorom Honda. Alternator, električni izlazi i regulacija pripadaju konkretnom modelu EC ili ECT, a ne Hondinoj seriji EU ili EG.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Powered by HONDA
Model EC7000-AVR
Marka / tip Sincro EK2LAT – bez četkica
Marka / tip Honda GX390

Napajanje i rezervoari
Nazivni napon 230V
Frekvencija 50 Hz
Regulacija napona AVR
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko) + 1x CEE 230V – 32A
Rezervoar goriva 6,1 l

Dimenzije i oprema
Stepen zaštite IP23
Buka 72 dB(A) – 7m
Dimenzije (D × Š × V) 83x51x56cm
Masa 85 kg

Učinak i rad
Maksimalna snaga pri 230 V (W) 7.000 W
Trajna snaga (W) 6.000 W (230 V)
Nazivna struja pri 230 V (A) 26 A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA

Zapremina 389 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,4 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 2,5 h

Motor i pogon
Pokretanje Ručni
Snaga motora (KM) 11,1
Snaga motora (kW) 8,2
Broj obrtaja motora 3000 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno