HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500P AVR

ECT7500P-AVR

Cene sa PDV-om: 3.664,00 €



7,5 kW za trofazne potrošače

Powered by Honda ECT7500P AVR spaja benzinski motor Honda GX390 i alternator Soga. Trajna snaga iznosi 7,5 kW pri 400 V i 4,6 kW pri 230 V. Izvedba AVR automatski reguliše izlazni napon. Motor pokrećete užetom.

Glavne prednosti

- **Odvojeni izlazi 230 V i 400 V.** Trofazni izlaz od 400 V ima trajnu snagu 7,5 kW, a jednofazni od 230 V 4,6 kW. To su različite mogućnosti istog agregata: ukupnu trofaznu snagu ne možete dobiti iz jedne utičnice od 230 V.
- **AVR automatski reguliše napon.** Automatski regulator AVR prilagođava pobudu alternatora i time smanjuje promjene izlaznog napona pri različitim opterećenjima. AVR ne povećava raspoloživu snagu agregata.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX390 i alternator Soga postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovnim pregledima.
- **Motor Honda GX390 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GX390 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Trofazna oprema na terenu.** Izlaz od 400 V namijenjen je kompatibilnim trofaznim potrošačima. Za motore i pumpe uz snagu tokom rada važna je i snaga potrebna pri pokretanju. Jednofazni potrošači koriste zaseban izlaz od 230 V.
- **Šta znači Powered by Honda.** To je agregat drugog proizvođača s ugrađenim motorom Honda. Alternator, električni izlazi i regulacija pripadaju konkretnom modelu EC ili ECT, a ne Hondinoj seriji EU ili EG.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Da li je sva snaga dostupna pri 230 V?

Ne. ECT7500P AVR ima pri 230 V trajnu snagu 4,6 kW, a na trofaznom izlazu od 400 V 7,5 kW. Te snage ne sabirajte. Pri izboru uzmite u obzir napon potrošača i njegovo opterećenje pri pokretanju.

Tehničke specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Powered by HONDA
Model ECT7500P-AVR
Marka / tip Honda GX390
Marka / tip Soga / bez četkica / AVR

Učinak i rad
Maksimalna snaga pri 230 V (W) 5.200 W
Trajna snaga (W) 4.600 W (230 V)
Maksimalna snaga pri 400 V (W) 8.000 W
Trajna snaga pri 400 V (W) 7.500 W
Nazivna struja pri 230 V (A) 20 A
Nazivna struja pri 400 V (A) 10,8 A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,4 l/h

Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 2,5 h

Dimenzije i oprema

Dimenzije (D × Š × V) 77x51x56cm

Masa 96 kg

Buka 72 dB(A) – 7m

Stepen zaštite IP54

Motor i pogon

Pokretanje Ručni

Snaga motora (KM) 11,1

Snaga motora (kW) 8,2

Broj obrtaja motora 3000 o/min

Cilindri 1

Gorivo Benzin

Dovod goriva Karburator

Paljenje Tranzistorski

Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari

Regulacija napona AVR

Utičnice 1~230 V 1x 230V-16A

Utičnice 3~400 V 1x 400V-16A 5P

Rezervoar goriva 6,1 l

Nazivni napon 3~400V i 1~230V

Frekvencija 50Hz