HONDA

HONDA AGREGAT EM5500 CX

EM5500CXS2GWT1

Cene sa PDV-om: 3.769,00 €



Električno pokretanje i regulacija i-AVR

Honda EM 5500 CXS daje 5,0 kW nazivne i 5,5 kW najveće snage pri 230 V. i-AVR reguliše napon pri promjenama opterećenja, a rezervoar od 23,5 l omogućuje duži rad između dolijevanja. Motor iGX390 ima električno pokretanje i automatsko smanjivanje broja obrtaja bez opterećenja.

Glavne prednosti

- **i-AVR i elektronski upravljan motor.** Regulator i-AVR sarađuje s elektronskim upravljanjem motora iGX390 i reguliše napon pri promjenama potrošnje. Agregat tako reaguje na uključivanje potrošača; koristi i-AVR, a ne inverter.
- **Električno pokretanje.** Električni pokretač okreće motor kada aktivirate prekidač za pokretanje. Za uobičajeno pokretanje zato ne morate da povlačite uže, što olakšava često uključivanje agregata.
- **Rezervoar goriva od 23,5 l.** EM 5500 CXS ima rezervoar za 23,5 l benzina. Nivo goriva pratite na ugrađenom pokazivaču bez otvaranja čepa. Vrijeme rada zavisi od opterećenja priključenih uređaja.
- **Auto Throttle smanjuje broj obrtaja u pauzama.** Kada isključite ili odspojite potrošače, Auto Throttle smanjuje broj obrtaja motora. Kad ponovo zatraže struju, motor se vraća na radni broj obrtaja. Tokom pauza zato ne radi stalno istom brzinom.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu zahtijevati više snage nego tokom uobičajenog rada.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EM5500 CXS2
Marka / tip Honda iGX390
Marka / tip Honda / bez četkica / i-AVR

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 5.5
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 5,0
Nazivna struja (A) – 1~230V 22A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2.5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 9,4 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 88 x 53 x 55cm
Masa 97 kg
Pokazivač nivoa goriva DA
Buka 72 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon

Pokretanje Električni / akumulator uključen
Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 11.1
Snaga motora (kW) 8.2
Broj obrtaja motora 3000 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona i-AVR
Utičnice 1~230 V 1x 230V-16A + 1x CEE 230V-16A
Rezervoar goriva 23,5 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz