HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT EC3800 AVR

EC3800-AVR

Cene sa PDV-om: 1.783,00 €



3,6 kW s motorom Honda GX270

Powered by Honda EC3800 AVR spaja benzinski motor Honda GX270 i alternator Sincro. Na jednofaznom izlazu od 230 V dostupno je 3,6 kW nazivne snage. Izvedba AVR automatski reguliše izlazni napon. Motor pokrećete užetom.

Glavne prednosti

- **AVR automatski reguliše napon.** Automatski regulator AVR prilagođava pobudu alternatora i time smanjuje promjene izlaznog napona pri različitim opterećenjima. AVR ne povećava raspoloživu snagu agregata.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX270 i alternator Sincro postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovnim pregledima.
- **Motor Honda GX270 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GX270 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu zahtijevati više snage nego tokom uobičajenog rada.
- **Šta znači Powered by Honda.** To je agregat drugog proizvođača s ugrađenim motorom Honda. Alternator, električni izlazi i regulacija pripadaju konkretnom modelu EC ili ECT, a ne Hondinoj seriji EU ili EG.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Powered by HONDA
Model EC3800-AVR
Marka / tip Honda GX270
Marka / tip Sincro / bez četkica / AVR

Učinak i rad
Maksimalna snaga pri 230 V (W) 4.000 W
Trajna snaga (W) 3.600 W (230 V)
Nazivna struja pri 230 V (A) 16 A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 270cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,0 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 2,7 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 77x51x56cm
Suva masa 58 kg
Buka 74 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Ručni
Snaga motora (KM) 8,4

Snaga motora (kW) 6,8
Broj obrtaja motora 3000 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona AVR
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Rezervoar goriva 5,3 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz