HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT EC5500

EC5500

Cene sa PDV-om: 1.783,00 €



5,4 kW s motorom Honda GX390

Powered by Honda EC5500 spaja benzinski motor Honda GX390 i alternator Sincro. Na jednofaznom izlazu od 230 V dostupno je 5,4 kW nazivne snage. Ova izvedba koristi kondenzatorsku regulaciju. Motor pokrećete užetom.

Glavne prednosti

- **Kondenzatorska regulacija.** Ova izvedba ima kondenzatorsku regulaciju alternatora. Riječ je o jednostavnoj izvedbi bez elektronskog regulatora AVR. Za uređaje koji zahtijevaju posebno stabilno napajanje treba provjeriti njihove dozvoljene uslove napajanja.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX390 i alternator Sincro postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovnim pregledima.
- **Motor Honda GX390 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GX390 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu zahtijevati više snage nego tokom uobičajenog rada.
- **Šta znači Powered by Honda.** To je agregat drugog proizvođača s ugrađenim motorom Honda. Alternator, električni izlazi i regulacija pripadaju konkretnom modelu EC ili ECT, a ne Hondinoj seriji EU ili EG.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Powered by HONDA
Model EC5500
Marka / tip Honda GX390
Marka / tip Sincro / bez četkica

Učinak i rad
Maksimalna snaga pri 230 V (W) 6.000 W
Trajna snaga (W) 5.400 W (230 V)
Nazivna struja pri 230 V (A) 23 A
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,4 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 2,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 83x51x56cm
Masa 75 kg
Buka 72 dB(A) - 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Ručni

Snaga motora (KM) 11,1
Snaga motora (kW) 8,2
Broj obrtaja motora 3000 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona Kondenzator
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Rezervoar goriva 6,1 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz